


CJX2  
交流接触器



产品概述

CJX2系列交流接触器（以下简称接触器）适用于交流50Hz或60Hz，电压至660V、电流至95A的电路中，供远距离接通与分断电路及频繁启动、控制交流电动机，接触器还可组装成积木辅助触头组、空气延时头、机械联锁机构等附件，组成延时接触器、可逆接触器、星三角起动器，并且可以和热继电器直接插接安装，组成电磁起动器，保护过载的电路。

产品型号及含义



辅助触头的含义



主要技术参数

| 型号        | 额定工作电流<br>440V,(AC-3)(A) | 控制功率 ( kW ) |      |      |      |      | 触头数量     | 备注                                |
|-----------|--------------------------|-------------|------|------|------|------|----------|-----------------------------------|
|           |                          | 220V        | 380V | 415V | 440V | 660V |          |                                   |
| CJX2-0910 | 9                        | 2.2         | 4    | 4    | 4    | 5.5  | 3P+NO    | 安装方式除可用两个<br>螺钉安装外，还备用<br>35mm安装轨 |
| CJX2-0901 | 9                        | 2.2         | 4    | 4    | 4    | 5.5  | 3P+NC    |                                   |
| CJX2-1210 | 12                       | 3           | 5.5  | 5.5  | 5.5  | 7.5  | 3P+NO    |                                   |
| CJX2-1201 | 12                       | 3           | 5.5  | 5.5  | 5.5  | 7.5  | 3P+NC    |                                   |
| CJX2-1810 | 18                       | 4           | 7.5  | 9    | 9    | 10   | 3P+NO    |                                   |
| CJX2-1801 | 18                       | 4           | 7.5  | 9    | 9    | 10   | 3P+NC    |                                   |
| CJX2-2510 | 25                       | 5.5         | 11   | 11   | 11   | 15   | 3P+NO    | 除可用两个<br>螺钉安装外，还备用<br>75mm安装轨     |
| CJX2-2501 | 25                       | 5.5         | 11   | 11   | 11   | 15   | 3P+NC    |                                   |
| CJX2-3210 | 32                       | 7.5         | 15   | 15   | 15   | 18.5 | 3P+NO    |                                   |
| CJX2-3201 | 32                       | 7.5         | 15   | 15   | 15   | 18.5 | 3P+NC    |                                   |
| CJX2-4011 | 40                       | 11          | 18.5 | 22   | 22   | 30   | 3P+NO+NC |                                   |
| CJX2-5011 | 50                       | 15          | 22   | 25   | 30   | 33   | 3P+NO+NC |                                   |
| CJX2-6311 | 63                       | 18.5        | 30   | 37   | 37   | 37   | 3P+NO+NC |                                   |
| CJX2-8011 | 80                       | 22          | 37   | 45   | 45   | 45   | 3P+NO+NC |                                   |
| CJX2-9511 | 95                       | 25          | 45   | 45   | 45   | 45   | 3P+NO+NC |                                   |

备注：接触器可与表1附件组装

辅助触头组

| 型号    | 触头数量    |
|-------|---------|
| F4-02 | 2NC     |
| F4-11 | 1NO+1NC |
| F4-20 | 2NO     |
| F4-22 | 2NO+NC  |
| F4-40 | 4NO     |
| F4-04 | 4NC     |
| F4-13 | 1NO+3NC |
| F4-31 | 3NO+1NC |

表1