



产品概述

JRS8系列热过载继电器主要用于交流50Hz或60Hz, 额定工作电压至380V、额定工作电流至500A的电力线路中。用做三相感应电动机的过电流保护, 常与B系列交流接触器配合组成电磁起动器。

产品符合标准：IEC60947-4、GB 14048.4。

产品型号及含义



结构特征

JRS8-16、JRS8-25热继电器为摩擦脱扣式动作机构，带断相保护；JRS8-45、JRS8-85为拉簧式脱后动作机构（跳跃机构），带断相保护；JRS8-105、JRS8-370为背跳机构，JRS8-250、JRS8-370为半周跳带有感器的跳跃式机构，均带断相保护。

主理技术类职位

动作特性 (20℃时)

整定电流倍数	1.05	1.2	1.5	7.2
动作时间	> 2h	< 2h	< 2min	2s < t _{ps} ≤ 10s
试验条件	冷态	热态	热态	冷态


断相动作特性 (20℃时)

电流倍数		动作时间	试验条件
任意二相	第二相		
1	0.9	> 2h	冷态
1.15	0	< 2h	热态


[illegible]

外形及安裝尺寸


JRS8-16型独立安装式




JRS8-25型獨立安裝式




JRS8-45型独立安裝式




JRS8-85型独立安裝式




JRS8-105型独立安装式



JRS8-170型独立安装式



JRS8-250型独立安装式



JRS8-370型独立安装式

